




## Steckverbinder Serie 300

### 322-SV(-DS)

Schraubanschluss



In Verbindung mit 323-FB wird der Kontaktdruck durch eine rostfreie Stahlfeder hergestellt, die einen guten elektrischen Kontakt gewährleistet. Steckrichtung ist parallel zueinander.

#### Artikelnummern

Polzahl	322-SV	322-SV-DS	Länge	VPE
2	72.821.012	12.821.012	18,00	1000
3	73.821.012	13.821.012	28,00	1000
4	74.821.012	14.821.012	38,00	800
5	75.821.012	15.821.012	48,00	500
6	76.821.012	16.821.012	58,00	100
7	77.821.012	17.821.012	68,00	70
8	78.821.012	18.821.012	78,00	70
9	79.821.012	19.821.012	88,00	60
10	80.821.012	20.821.012	98,00	50
11	81.821.012	21.821.012	108,00	50
12	82.821.012	22.821.012	117,00	50

#### Allgemeine Daten

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	323-FB(-HDS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).



#### Technische Daten

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>
<i>ohne DS/HDS</i>	1 - 6 mm <sup>2</sup> / 1 - 4 mm <sup>2</sup> / 18 - 12 AWG
<i>mit DS/HDS</i>	1 - 4 mm <sup>2</sup> / 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 - 14 AWG
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Bemessungsspannung	400 V nach EN 60664-1 Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1 (1)
Bemessungsstrom	16 A
Nenn Drehmoment	0,5 Nm
Sonstige Angaben	(1) mit isolierender Unterlage

#### Materialdaten

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 80°C
Schraube	M3, Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, vernickelt
Feder	Bandstahl, rostfrei

#### Zulassungen

	Strom	Spannung	Gruppe	AWG	Nm
	20	300	B, D	18 - 12	0,51
	15	300	B, C, D, E	26 - 10	0,51
	15	300	B, C, D, E	26 - 12	0,51 (2)

(2) gilt für 322-SV-DS

#### Sonderausführung / Zubehör

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Für die Schutzleiterverbindung kann ein vorausseilender Stecker montiert werden